



## Estabilizador de Voltaje Servomotor 2000VA DVR-2000VA PRASEK

### Descripción

#### CARACTERÍSTICAS

- Estabilizador con Pantalla Digital de regulación automática.
- Excelente equipo para la protección de aparatos electrónicos.

#### ESPECIFICACIONES

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELO</b>              | DVR-2000VA                                                                         |
| <b>MARCA</b>               | PRASEK                                                                             |
| <b>TIPO</b>                | Estabilizador servomotor 2000VA 2 Salidas                                          |
| <b>VOLTAJE DE ENTRADA</b>  | 140V AC – 250V AC                                                                  |
| <b>FRECUENCIA</b>          | 50/60Hz $\pm 3\%$                                                                  |
| <b>VOLTAJE DE SALIDA</b>   | 110V AC $\pm 3\%$<br>220V AC $\pm 3\%$                                             |
| <b>FRECUENCIA</b>          | 50/60Hz $\pm 3\%$                                                                  |
| <b>POTENCIA</b>            | 1600W                                                                              |
| <b>CORRIENTE MAXIMA</b>    | 9.0A                                                                               |
| <b>FUSIBLE</b>             | 15 A                                                                               |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>        | Monofásico                                                                         |
| <b>TIPO DE SALIDA</b>      | 1 salida 110V AC<br>1 salida 220V AC                                               |
| <b>MEDIDAS DEL EMPAQUE</b> | Alto: 22.5 cm<br>Largo: 35.5 cm<br>Ancho: 17.1 cm                                  |
| <b>PESO DEL EMPAQUE</b>    | 6.810 kg                                                                           |
| <b>RECOMENDACIONES</b>     | Uso exclusivo para zonas alejadas de la ciudad o donde la energía varía demasiado. |