Extensor de Cobertura Wi-Fi TL-WA850RE TP-LINK

DescripciÃ³n

Mejore su red inalÃ¡mbrica

mihaba.com

Â¿Cansado de la Â«zona muertaÂ» de Wi-Fi? El extensor de rango de TP-Link se conecta a su enrutador de forma inalÃ¡mbrica, fortaleciendo y expandiendo su seÃ±al a Ã¡reas que no puede por sÃ solo. El dispositivo tambiÃ©n reduce la interferencia de la seÃ±al para garantizar una cobertura Wi-Fi confiable en todo su hogar u oficina.

ConfiguraciÃ³n sencilla y colocaciÃ³n flexible

Presione el botÃ³n WPS en su enrutador y el botÃ³n Range Extender en su 850RE dentro de 2 minutos para conectarse fÃ¡cilmente a la red. Una vez conectado con un enrutador existente, simplemente puede desenchufar y enchufar el TL-WA850RE en una ubicaciÃ³n para obtener la mejor calidad de seÃ±al y cobertura en su casa, sin necesidad de configurar el extensor nuevamente.

Puente Ethernet

El puerto Ethernet Ãºnico del TL-WA850RE permite que el extensor funcione como un adaptador inalÃ¡mbrico para conectar dispositivos con cable como reproductores de Blu-rayÂ® , consolas de juegos, DVR y televisores de Internet. Al mismo tiempo, el dispositivo tambiÃ©n puede compartir la red inalÃ¡mbrica.

Luz indicadora de seÃ±al inteligente

5 luces de seÃ±al muestran la intensidad de la seÃ±al que recibe el TL-WA850RE del enrutador existente, lo que puede ayudar a encontrar la ubicaciÃ³n correcta para colocar el extensor de rango.

Se recomienda que elija una ubicaciÃ³n donde al menos 3 den la luz azul para garantizar un buen rendimiento.

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
TIPO DE ENCHUFE	US
INTERFACE	1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps
BOTÃ?N	BotÃ³n RE (Range Extender), BotÃ³n de Reinicio
CONSUMO DE ENERGÃ•A	Alrededor de 3W
ESTÃ•NDARES INALÃ•MBRICOS	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
DIMENSIONES (W X D X H)	4.3x 2.6 x 3.0 pulgadas. (11 x 6.58 x 7.52 cm)
ANTENA	2 Internas

mihaba.com

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
FRECUENCIA	2.4~2.4835GHz
TASA DE SEÃ?AL	â?¢ 11n: Hasta 300Mbps (dinÃ¡mica) â?¢ 11g: Hasta 54Mbps (dinÃ¡mica) â?¢ 11b: Hasta 11Mbps (dinÃ¡mica)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÃ?N	â?¢ 270M: -68dBm@10% PER â?¢ 130M: -68dBm@10% PER â?¢ 108M: -68dBm@10% PER â?¢ 54M: -68dBm@10% PER â?¢ 11M: -85dBm@8% PER â?¢ 6M: -88dBm@10% PER â?¢ 1M: -90dBm@8% PER
POTENCIA DE TRANSMISIÃ?N	< 20 dBm (EIRP)
MODOS INALÃ•MBRICOS	Extensor de Rango
FUNCIONES INALÃ•MBRICAS	â?¢ WMM (Wi-Fi Multimedia) â?¢ Filtro de DireccciÃ³n MAC InalÃ¡mbrico â?¢ EstadÃsticas InalÃ¡mbricas â?¢ FunciÃ³n de Dominio de Entrada
SEGURIDAD INALÃ•MBRICA	â?¢ 64/128/152-bit WEP â?¢ WPA-PSK / WPA2-PSK

OTROS

CERTIFICACIÃ?N	CE, RoHS
CONTENIDOS DE LA CAJA	â?¢ Extensor de Rango InalÃ¡mbrico N 300Mbps TL-WA850RE â?¢ Cable Ethernet RJ-45 â?¢ CD de Recursos â?¢ GuÃa de InstalaciÃ³n RÃ¡pida
DIMENSIONES DE LA CAJA	10.5 Ã? 16 Ã? 9 cm
PESO DE LA CAJA	0.195 Kg
REQUISITOS DEL SISTEMA	MicrosoftÂ® WindowsÂ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, MacÂ® OS, NetWareÂ®, UNIXÂ® o Linux.
AMBIENTE	â?¢ Temperatura de Funcionamiento: 0Â°C ~ 40Â°C (32Â°F ~ 104Â°F) â?¢ Temperatura de Almacenamiento: -40Â°C ~ 70Â°C (-40Â°F ~ 158Â°F) â?¢ Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciÃ³n â?¢ Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensaciÃ³n

mihaba.com