# Extensor Powerline Wi-Fi 300Mbps AV600 TL-WPA4220KIT TP-LINK

## Descripción

mihaba.com

### Sincronización automática de Wi-Fi para Red Wi-Fi unificada

La sincronización automática de Wi-Fi crea una experiencia Powerline simple e intuitiva. Al presionar el botón Clonar Wi-Fi se copia instantáneamente el nombre de red y contraseña de tu router para una fácil configuración.

### Extiende Tu Red Powerline a Cualquier Habitación

Gracias a la tecnología Powerline, tu extensión de red nunca se se verá limitada a la cobertura de tu router. Con el avanzado HomePlug AV2, el KIT TL-WPA4220 es perfecto para proporcionar velocidades de transferencia de datos estables y de alta velocidad a cualquier lugar donde haya una toma de corriente.

### Plug and Play!

Enchufa el TL-PA4010 a la pared y conéctalo al router con un cable Ethernet. Luego enchufa el TL-WPA4220 en la toma de corriente que desea.
Presiona los botones «Pair» en ambos adaptadores para crear una red más segura.
¡Ya lo tiene! Simplemente disfruta de la red inalámbrica y cableada de alta velocidad.

### Gestión de los Powerline con tu Smartphone

La utilidad tpPLC y la aplicación tpPLC hacen que sea fácil controlar la configuración de la red inalámbrica, establecer horarios para la disponibilidad de Wi-Fi e, incluso, controlar los indicadores LED de tus adaptadores desde cualquier dispositivo iOS o Android. Descarga la aplicación tpPLC para dispositivos iOS y Android.

**CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE**

| | |
|---|---|
| **ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS** | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n |
| **INTERFACE** | 2 puertos Ethernet 10/100Mbps |
| **BOTÓN** | Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi |
| **CONSUMO DE ENERGÍA** | • Máximo: 7.608W<br>• Modo Standard: 7.216W<br>• Modo en espera: 4.610W |
| **INDICADOR LED** | PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi |
| **DIMENSIONES (W X D X H)** | (94×54×40mm) 3.7 x 2.1 x 1.6 in. |
| **RANGO** | 300 metros a través del circuito eléctrico |

**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**

| | |
|---|---|
| **FRECUENCIA** | 2.4-2.4835GHz |
| **TASA DE SEÑAL** | • 11n: Up to 300Mbps(dynamic)<br>• 11g: Up to 54Mbps(dynamic)<br>• 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| **SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN** | • 270M: -68dBm@10% PER<br>• 130M: -68dBm@10% PER<br>• 108M: -68dBm@10% PER<br>• 54M: -68dBm@10% PER<br>• 11M: -85dBm@8% PER<br>• 6M: -88dBm@10% PER<br>• 1M: -90dBm@8% PER |
| **SEGURIDAD INALÁMBRICA** | 64/128-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| **FUNCIONES AVANZADAS** | Enable/DisableWireless Radio,WMM, Wireless Statistics |
| **POTENCIA DE TRANSMISIÓN** | • CE: < 20dBm(2.4GHz)<br>• FCC: < 30dBm |

mihaba.com

**CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE**

| | |
|---|---|
| **MODULATION TECHNOLOGY** | OFDM (PLC) |
| **CIFRADO** | • Seguridad Powerline:<br>• AES 128-bits<br>• Seguridad Wireless:<br>• Encriptación WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |

**OTROS**

| | |
|---|---|
| **CERTIFICACION** | CE, FCC, RoHS |
| **CONTENIDOS DE LA CAJA** | • Adaptadores Powerline Ethernet TL-WPA4220 & TL-PA4010<br>• Cable Ethernet (RJ45) de 2 m.<br>• Guía rápida de instalación |

| | |
|---|---|
| **OTROS** | |
| **DIMENSIONES DE LA CAJA** | 138 × 190 × 100 mm |
| **PESO DE LA CAJA** | 0.410 Kg |
| **REQUISITOS DEL SISTEMA** | Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux |
| **AMBIENTE** | • Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)<br>• Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)<br>• Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación<br>• Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |

mihaba.com