



## Luminaria LED con Sensor de Movimiento ST-77D OPALUX

### Descripción

#### ESPECIFICACIONES

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>MODELO</b>                  | ST-77D                                          |
| <b>MARCA</b>                   | Opalux                                          |
| <b>TIPO</b>                    | Luminaria LED con Sensor de Movimiento          |
| <b>POTENCIA</b>                | 20 Watts                                        |
| <b>LÚMENES</b>                 | 1600 Lm                                         |
| <b>DISTANCIA DE DETECCIÓN</b>  | Máx 6 metros (< 24°)                            |
| <b>ÁNGULO DE DETECCIÓN</b>     | 360°                                            |
| <b>VOLTAJE DE ENTRADA</b>      | 110 – 240 V AC 60 Hz                            |
| <b>CONTROL DE LUZ</b>          | < 3 – 2000 Lux (ajustable)                      |
| <b>TIEMPO DE RETARDO</b>       | Min. 10 seg. ± 3 seg.<br>Máx. 3 min. ± 30 seg.  |
| <b>DETECCIÓN DE MOVIMIENTO</b> | 0,6 – 1,5 m/s                                   |
| <b>NIVEL DE ALTURA</b>         | 2 – 4 metros                                    |
| <b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>  | -20° – 40° C                                    |
| <b>HUMEDAD DE TRABAJO</b>      | < 93 % RH                                       |
| <b>DIMENSIONES</b>             | 28.7cm (diámetro) x 3.4cm                       |
| <b>DIMENSIONES DE LA CAJA</b>  | Largo: 29.5 cm<br>Ancho: 6.1 cm<br>Alto 29.2 cm |
| <b>PESO NETO</b>               | 0.58 kilogramos                                 |
| <b>PESO BRUTO</b>              | 0.75 kilogramos                                 |