



## Megóhmetro Digital PR-512 PRASEK

### Descripción

#### ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	TOLERANCIA
<b>RESISTENCIA AISLAMIENTO (Ohm)</b>	Voltaje de Testeo	0% ~ 20%
	500V	1MOhm ~ 5GOhm ±(3%+5)
	1000V	2MOhm ~ 10GOhm ±(3%+5)
	1500V	5MOhm ~ 20GOhm ±(3%+5)
	2500V	10MOhm ~ 100GOhm ±(3%+5)
<b>VOLTAJE DC (V)</b>	600V	±(2%+5)
<b>VOLTAJE AC (V)</b>	600V	±(2%+5)
<b>BAJA RESISTENCIA</b>	0.1Ohm ~ 999.9Ohm	

#### FUNCIONES ESPECIALES

<b>CONTADOR DISPLAY</b>	9999
<b>AUTO RANGO</b>	Si
<b>AUTO OFF</b>	Si
<b>PANTALLA SECUNDARIA DE VOLTAJE DE PRUEBA</b>	Si
<b>INDICADOR DE BATERÍA BAJA</b>	Si
<b>REGISTRO DE DATOS</b>	18
<b>MEDICIÓN DE COMPARACIÓN</b>	Si
<b>ÍNDICE DE POLARIZACIÓN (PI)</b>	Si
<b>RELACIÓN DE ABSORCIÓN DIELECTRICA (DAR)</b>	Si
<b>INTERFACE USB</b>	Si
<b>GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICAS</b>	Si

---

<b>PANTALLA RETROILUMINADA</b>	Si
<b>ADVERTENCIA DE SOBRE-RANGO</b>	Si
<b>INDICADOR DE ALTO VOLTAJE</b>	Si
<b>MEDICIÓN DE TIEMPOS</b>	Aproximadamente 15 minutos

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>MODELO</b>	PR-512
<b>MARCA</b>	PRASEK
<b>ALIMENTACIÓN</b>	8 Pilas C 1,5V (LR4)
<b>DISPLAY</b>	123mm x 58mm
<b>COLOR</b>	Rojo y gris
<b>PESO</b>	1.8Kg
<b>DIMENSIONES</b>	202mm x 155mm x 94mm
<b>ACCESORIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 cables de prueba de un enchufe a un clip de cocodrilo (negro y verde)</li><li>• 1 cable de prueba de dos conectores a un clip de cocodrilo (rojo)</li><li>• 8 Pilas C 1,5V (LR4)</li><li>• Cable USB</li><li>• CD de software para PC</li><li>• Adaptador de corriente</li></ul>