



Multímetro Digital con Capacitancia y Frecuencia UT136B+ UNI-T

Descripción

Un multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas.

Las puntas de prueba son cables aislados flexibles (rojo para el positivo, negro para el negativo) que se conectan en él. Actúan como el conductor desde el material sometido a prueba hasta el multímetro. Las puntas de prueba de cada cable se utilizan para probar los circuitos.

SEGURIDAD

Cada aplicación con un multímetro digital presenta riesgos potenciales de seguridad que deben considerarse al tomar mediciones eléctricas. Antes de usar cualquier equipo de prueba eléctrica, la gente debería siempre consultar el manual del usuario para conocer los procedimientos adecuados de operación, las precauciones de seguridad y los límites.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	TOLERANCIA
VOLTAJE DC (V)	1000 V	$\pm (0.7\% + 3)$
VOLTAJE AC (V)	1000 V	±(1.0%+3)
CORRIENTE DC (A)	10 A	±(1.0%+3)
CORRIENTE AC (A)	10 A	±(1.2%+5)
RESISTENCIA (Ohm)	40 MOhm	±(0.8%+2)
CAPACITANCIA (F)	40mF	±(3%+5)
FRECUENCIA (Hz)	400Hz ~ 40 MHz	±(0.1%+4)

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY 4000



No		
Si		
No		
Si		
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV Alrededor de 10MOhm		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO UT136B+
MARCA Uni-T
ALIMENTACIÓN 2 Pilas AA de 1.5V (R6)

DISPLAY 56.5mm x 36mm

COLOR Rojo y gris

PESO 330 g

DIMENSIONES 175 mm x 83 mm x 53 mm

ACCESORIOS • 2 Pilas AA de 1.5V (R6)

• Puntas de prueba

SEGURIDAD CAT II 1000V, CAT III 600V