



8 PUERTOS  
ETHERNET



10/100  
MBPS



PLUG AND  
PLAY

## Switch de 8 Puertos 10/100 Mbps S108 TENDA

### Descripción

#### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	S108
<b>TIPO</b>	Switch Ethernet de 8 puertos
<b>ESTÁNDAR Y PROTOCOLO</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
<b>PUERTOS</b>	8 puertos RJ45 de 10/100 Mbps con negociación automática (MDI/MDIX automático)
<b>MEDIOS DE TRANSMISIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10Base-T: UTP cat.3 o superior</li><li>• 100Base-TX: UTP cat.5</li></ul>
<b>VELOCIDAD DE REENVÍO DE PAQUETES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 Mbps: 14 880 pps</li><li>• 100 Mbps: 148 800 pps</li></ul>
<b>DIMENSIONES</b>	124 x 59 x 23,10 mm (L x An x Al)
<b>INDICADORES</b>	1 x encendido, 8 x estado
<b>ANCHO DE BANDA DE LA TARJETA MADRE POSTERIOR</b>	1,6 Gbps
<b>TABLA DE DIRECCIONES MAC</b>	2000
<b>CONSUMO DE POTENCIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modo de espera: 0,8 W</li><li>• Máximo: 2,15 W</li></ul>
<b>MODO DE REENVÍO</b>	Almacenamiento y retransmisión

---

<b>CONTROL DE ACCESO</b>	CDMA/CD
<b>TEMPERATURA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C</li><li>• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C</li></ul>
<b>HUMEDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 %, sin condensación</li><li>• Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 %, sin condensación</li></ul>
<b>CERTIFICACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE</li><li>• FCC</li><li>• RoHS</li></ul>
<b>SISTEMA OPERATIVO</b>	Windows 8 de 32/64 bits, Windows 7 de 32/64 bits, Windows XP de 32/64 bits, Linux, MAC OS
<b>CONTENIDO DEL PAQUETE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x guía de instalación</li><li>• 1 x conmutador Ethernet de 8 puertos</li><li>• 1 x adaptador de corriente (5 V / 0,6 A)</li></ul>

mihaba.com