

8 PUERTOS
ETHERNET10/100
MBPSPLUG AND
PLAY

Switch de 8 Puertos 10/100 Mbps S108 TENDA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO

S108

TIPO

Switch Ethernet de 8 puertos

ESTÁNDAR Y PROTOCOLO

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

PUERTOS

8 puertos RJ45 de 10/100 Mbps con negociación automática (MDI/MDIX automático)

MEDIOS DE TRANSMISIÓN

• 10Base-T: UTP cat.3 o superior

• 100Base-TX: UTP cat.5

• 10 Mbps: 14 880 pps

• 100 Mbps: 148 800 pps

VELOCIDAD DE REENVÍO DE PAQUETES

124 x 59 x 23,10 mm (L x An x Al)

DIMENSIONES

1 x encendido, 8 x estado

INDICADORES

1,6 Gbps

ANCHO DE BANDA DE LA TARJETA MADRE POSTERIOR

2000

TABLA DE DIRECCIONES MAC

• Modo de espera: 0,8 W

CONSUMO DE POTENCIA

• Máximo: 2,15 W

MODO DE REENVÍO

Almacenamiento y retransmisión

CONTROL DE ACCESO

CDMA/CD

TEMPERATURA

• Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C

HUMEDAD

• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C

• Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 %, sin condensación

• Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 %, sin condensación

• CE

• FCC

• RoHS

CERTIFICACIONES

SISTEMA OPERATIVO

Windows 8 de 32/64 bits, Windows 7 de 32/64 bits,
Windows XP de 32/64 bits, Linux, MAC OS

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x guía de instalación
- 1 x conmutador Ethernet de 8 puertos
- 1 x adaptador de corriente (5 V / 0,6 A)

mihaba.com