



## Estabilizador de Voltaje Servomotor 10000VA DVR-10000VA PRASEK

### Descripción

### CARACTERÍSTICAS

- Estabilizador con Pantalla Digital de regulación automática.
- Excelente equipo para la protección de aparatos electrónicos.

### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	DVR-10000VA
<b>MARCA</b>	PRASEK
<b>TIPO</b>	Estabilizador servomotor
<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b>	140V-250V AC
<b>FRECUENCIA</b>	50/60Hz $\hat{A}\pm 3\%$
<b>VOLTAJE DE SALIDA</b>	110V AC $\hat{A}\pm 3\%$ 220V AC $\hat{A}\pm 3\%$
<b>FRECUENCIA</b>	50/60Hz $\hat{A}\pm 3\%$
<b>POTENCIA</b>	8000W
<b>CORRIENTE MÁXIMA</b>	45.4A
<b>CLASIFICACIÓN</b>	MCB 40A
<b>TIPO DE SALIDA</b>	1 salida 110V AC 1 salida 220V AC
<b>MEDIDAS EMPAQUE</b>	Largo: 47,0 cm Alto: 44,5 cm Ancho: 35,5 cm
<b>PESO</b>	31 kg
<b>RECOMENDACIONES</b>	Uso exclusivo para zonas alejadas de la ciudad o donde la energía varía demasiado.