



Inversor para Auto 180W Onda Senoidal Pura OPALUX OP-CR180P

Descripción

Inversor DC-AC con entrada de 9.8–16.2V CC y salida de 220V AC $\pm 10\%$ a 60Hz, con onda sinusoidal pura. Ofrece una potencia continua de 180W y pico de 360W.

Cuenta con salidas adicionales USB y Tipo C, protección mediante fusible de 18A, y construcción en aluminio y plástico para mejor disipación térmica.

Especificación

MARCA
MODELO
TIPO
POTENCIA CONTINUA
POTENCIA PICO
ENTRADA
SALIDA
FRECUENCIA
TIPO DE ONDA
USB
PUERTO TIPO C
FUSIBLE
CABLE
MATERIAL
TEMPERATURA DE TRABAJO
DIMENSIONES
PESO

Detalle

OPALUX
OP-CR180P
Inversor DC-AC
180 W
360 W
9.8 – 16.2V DC
220V AC ±10%
60 Hz ±3 Hz
Senoidal pura
5V / 2.1A
35 W
18 A
Encendedor de auto (71 cm)
Aluminio + plástico
-15°C a 40°C
17 x 7 x 7 cm
0.5 kg

mihaba.com

mihaba.com