



Kit de Perifoneo Amplificador 120W + Bocina 1800W 16 Ohm 18" + Micrófono

Descripción

El **Kit de Perifoneo KIT-PERF-120W** reúne un amplificador **PAM3-1204 de 120 Watts**, una bocina para perifoneo **TH-180 de 1800W y 16 Ohm**, y un micrófono alámbrico **BTN-58B**, proporcionando una solución práctica para diferentes aplicaciones de amplificación de sonido.

El amplificador cuenta con **4 entradas para micrófono**, entrada USB para reproducción de MP3, entrada auxiliar, radio FM, botón para sirena y control remoto. Además, permite conectar parlantes de **4, 8 y 16 Ohm**, así como sistemas de 70V y 100V mediante parlantes con transformador.

La bocina **TH-180** presenta una dimensión de **18.11" de largo y 18.38" de diámetro**, con diafragma de 3/8" y 18 hilos. El micrófono **BTN-58B** es dinámico unidireccional, cuenta con cable de 5 metros y cuerpo metálico, siendo adecuado para perifoneo, presentaciones y otras aplicaciones de audio.

Especificaciones técnicas

MODELO	KIT-PERF-120W-TH180
TIPO	Kit Amplificador + Bocina + Micrófono
INCLUYE	• Amplificador 120W con USB, Radio FM y entrada Auxiliar • Bocina para Perifoneo 1800W • Micrófono Alámbrico

AMPLIFICADOR

Modelo: PAM3-1204

Marca: Batblack

Potencia: 120 Watts

Alimentación: 12V DC / 220V AC

Entradas:

- 4 Entradas de micrófono
- 1 Entrada USB para reproducción de MP3
- 1 Entrada Auxiliar

Radio FM: Sí

Botón para sirena: Sí

Control remoto: Sí

Borneras de salida: 4 / 8 / 16 Ohm, 70V y 100V

Modelo: BTN-58B

Marca: Batblack

MICRÓFONO

Tipo: Dinámico unidireccional (cardioide)

Cable: 5 metros

Conector: XLR macho a Plug 6.3 mm mono

Material: Metal

Modelo: TH-180

Tipo: Bocina para perifoneo

Potencia: 1800 W

BOCINA PARA PERIFONEO

Impedancia: 16 Ohm

Dimensión: Largo: 46.7 cm, 18.11" / Diámetro: 46 cm, 18.38"

Diafragma de bocina: 3/8"

Cantidad de hilos del diafragma: 18 Hilos

DIMENSIONES DE LA BOCINA EMPAQUETADA

Alto: 47,0 cm

Ancho: 48,0 cm

Largo: 45,0 cm

PESO DE LA BOCINA

5.400 kg