



Multímetro Digital PR-75 PRASEK

Descripción

Un multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas.

Las puntas de prueba son cables aislados flexibles (rojo para el positivo, negro para el negativo) que se conectan en él. Actúan como el conductor desde el material sometido a prueba hasta el multímetro. Las puntas de prueba de cada cable se utilizan para probar los circuitos.

SEGURIDAD

Cada aplicación con un multímetro digital presenta riesgos potenciales de seguridad que deben considerarse al tomar mediciones eléctricas. Antes de usar cualquier equipo de prueba eléctrica, la gente debería siempre consultar el manual del usuario para conocer los procedimientos adecuados de operación, las precauciones de seguridad y los límites.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	PRECISIÓN
VOLTAJE DC (V)	200mV / 2000mV / 20V / 200V / 500V	$\pm(0.5\%+2)$
VOLTAJE AC (V)	200V / 500V	$\pm(1.2\%+10)$
CORRIENTE DC (A)	200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 10A	$\pm(1\%+2)$
RESISTENCIA (Ohm)	200Ohm / 2000Ohm / 20KOhm / 200KOhm / 20MOhm / 200MOhm	$\pm(0.8\%+2)$

CARACTERÍSTICAS

CONTADOR DISPLAY	1999
SELECCIÓN DE RANGOL	Manual
SALIDA DE ONDA CUADRADA	Si
DIODO	Si
ZUMBADOR DE CONTINUIDAD	Si
TRANSISTOR	No
RETENCIÓN DE DATOS	Si
AUTO OFF	No
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Si
PANTALLA RETROILUMINADA	Si
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV	Alrededor de 10MOhm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ALIMENTACIÓN	Batería de 9V (6F22)
DISPLAY	48 mm x 16 mm
COLOR	Rojo y gris
PESO	200 g
DIMENSIONES	130 mm x 73.5 mm x 35 mm
ACCESORIOS	Batería Puntas de prueba