



Multímetro Digital PR-88 PRASEK

Descripción

Un multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas.

Las puntas de prueba son cables aislados flexibles (rojo para el positivo, negro para el negativo) que se conectan en él. Actúan como el conductor desde el material sometido a prueba hasta el multímetro. Las puntas de prueba de cada cable se utilizan para probar los circuitos.

SEGURIDAD

Cada aplicación con un multímetro digital presenta riesgos potenciales de seguridad que deben considerarse al tomar mediciones eléctricas. Antes de usar cualquier equipo de prueba eléctrica, la gente debería siempre consultar el manual del usuario para conocer los procedimientos adecuados de operación, las precauciones de seguridad y los límites.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	TOLERANCIA
VOLTAJE DC (V)	400mV/4V/40V/400V/500V	$\pm(0.8\%+1)$
VOLTAJE AC (V)	4V/40V/400V/500V	$\pm(1.2\%+3)$
RESISTENCIA (Ohm)	400Ohm/4kOhm/40kOhm/400kOhm/4MOhm/40MOhm	$\pm(1.0\%+2)$
CORRIENTE DC (A)	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	$\pm(1.0\%+2)$

CORRIENTE AC (A) 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A ±(1.5%+5)

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	3999
SELECCIÓN DE RANGO	Automático
TRUE RMS	No
NCV	No
DIODO	Si
ZUMBADOR DE CONTINUIDAD	Si
TRANSISTOR	Si
SALIDA DE ONDA CUADRADA	No
RETENCIÓN DE DATOS	No
AUTO OFF	No
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Si
PANTALLA RETROILUMINADA	No
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV	Alrededor de 10MΩ

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	PR-88
MARCA	Prasek
ALIMENTACIÓN	2 Pilas AAA de 1.5V (R03)
DISPLAY	48mm x 16mm
COLOR	Rojo y gris

PESO	179 g
DIMENSIONES	130mm x 73.5mm x 35mm
ACCESORIOS	<ul style="list-style-type: none">• 2 Pilas AAA de 1.5V• Puntas de prueba
SEGURIDAD	CAT I 600V CAT II 300V

mihaba.com