



## Mezclador 8 entradas con Interfaz USB XENYX 802S BEHRINGER

### Descripción

## XENYX802S

Las 8 entradas del mezclador compacto XENYX 802S te permiten lograr sin esfuerzo un sonido de primera calidad que es perfecto para streaming, podcasting y grabación. Proporciona un sonido cálido y ultramusical gracias a sus preamplificadores de micrófono XENYX galardonados con alimentación Phantom de 48 V para micrófonos de estudio de alta gama.

### Ideal para cualquier configuración

La nueva serie XENYX se puede conectar a computadoras o dispositivos móviles a través de USB, lo que hace que sea muy fácil integrar fuentes digitales con equipos analógicos. Dos canales mono y 2 estéreo con ecualizador, además de otro canal estéreo, una entrada de transmisión RCA estéreo y una entrada USB estéreo le permiten combinar un total de 12 señales de audio nítidas para monitoreo a través de auriculares o en salidas TRS de alta calidad. Por lo tanto, el 802S también se puede utilizar como un submezclador versátil para combinar dispositivos de audio habilitados para red con varias otras señales de audio.

### Control simplificado

El 802S cuenta con un ecualizador de 3 bandas en las entradas mono y estéreo y permite una modelación precisa del sonido para cualquier fuente de entrada. Un control de envío de efectos integrado por canal le permite conectar cualquier procesador de efectos externo de su elección, para una increíble flexibilidad de efectos de audio. Cuando no hay nada conectado a las entradas de línea estéreo 7/8, se puede utilizar el control de nivel 7/8 para ajustar el nivel de entrada USB cómodamente.

# ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	802S
<b>MARCA</b>	Behringer
<b>TIPO</b>	Mezclador 8 entradas C/Interfaz USB
<b>ALIMENTACIÓN</b>	USB
<b>RESOLUCIÓN A/D</b>	16 bits/48 kHz
<b>ECUALIZADOR</b>	Bajo 80 Hz/±15 dB Medio 2,5 kHz/±15 dB Alto 12 kHz/±15 dB
<b>ENTRADAS</b>	<b>Preamplificador de micrófono:</b> 2 x XLR/TRS Combo Jack <b>Línea:</b> 6 x plug mono 1/4" TRS <b>Línea:</b> 1 x estéreo RCA doble
<b>SALIDAS</b>	<b>Principal:</b> 2 x RCA <b>Línea:</b> 1 estéreo RCA doble <b>Auriculares:</b> 1 x 1/4"
<b>CONECTIVIDAD</b>	USB(entrada / salida estéreo)
<b>MEDIDAS DEL EMPAQUE</b>	Alto: 35,5 cm Largo: 31,0 cm Ancho: 11,0 cm
<b>PESO</b>	2.420 kg