



Consola Amplificada 6 canales 2x170W USB/MP3/BT PZ-MP6000 POTTENZA

Descripci3n

ESPECIFICACIONES

MODELO	PZ-MP6000
TIPO	Consola Amplificada Stereo 6 Canales
POTENCIA	2 x 170W a 4ohm
SALIDA AUXILIAR Y RETORNO	1 salida auxiliar y una de retorno
BANDAS ECUALIZADORAS	2 Bandas
CANALES DE ENTRADA	4 Micr3fono XLR / L3nea 1/43
CANALES DE SALIDA	2 Canales a 170Watts c/u a 4 Ohmios
FRECUENCIA DE RESPUESTA	< 18Hz a 18KHz
DISTORSION ARMONICA	< 0.05%
SENSIBILIDAD DE ENTRADA	3φ Micr3fono 50dB 3φ Line 40dB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA DE ECUALIZADOR	Alto +15dB/12KHz Medio +15dB/100Hz-8KHz Bajo +15dB/80Hz
REPRODUCTOR	MP3 / Bluetooth
ENTRADA PARA AURICULAR	Si
PHANTOM	+48V
LED INDICADOR DE PICO EN CADA CANAL	Si
INTERRUPTOR PFL POR CANAL	Si
LED INDICADOR DE 3CLIPPING3	Si
INDICADOR DE NIVEL DE SALIDA	Si
DIMENSIONES	35,5 cm x 35,0 cm x 11,2 cm
PESO	5.925 kg