



Multímetro Digital MY63 YADA

Descripción

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN

VOLTAJE AC (V)

VOLTAJE DC (V)

CORRIENTE DC (A)

CORRIENTE AC (A)

RESISTENCIA (OHM)

CAPACITANCIA (F)

FRECUENCIA (HZ)

RANGO

2V/20V/200V y 600V

200mV/2V/20V/200V y 600V

2mA/20mA/200mA y 10A

20mA/200mA y 10A

200Ohm/20Ohm/200kOhm/2/20 y 200MOhm

2nF/20nF/200nF/2 y 20uF

2Hz y 20kHz

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY

1999

SELECCIÓN DE RANGO

Manual

DIODO

Si

ZUMBADOR DE CONTINUIDAD

Si

TRANSISTOR

No

SALIDA DE ONDA CUADRADA

No

RETENCIÓN DE DATOS

Si

AUTO OFF

Si

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Si

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ALIMENTACIÓN

Batería 9V (1604 o 6F22)

FUSIBLE DE PROTECCIÓN

500mA / 250V

COLOR	Gris y amarillo
Método de medición	convertidor A/D de integración de doble pendiente
ACCESORIOS	Batería Puntas de prueba
Temperatura de trabajo	0 – 40°C
MEDIDAS EMPAQUE	Alto: 21.7 cm. Largo: 14.1 cm. Ancho: 5.4 cm.
PESO	487 gr.

mihaba.com