



Braquete de Emergencia 40 LED PH-958L OPALUX

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO PH-958L

mihaba.com **TIPO** Braquete de emergencia electrónico

LED 40 LED (Opción alta de 40 LED y baja de 20 LED)

Baja 5 horas **AUTONOMÍA**

Alta 2 horas y 30min

TIEMPO DE CARGA 10 horas

MODO DE CARGA 220 V AC (clavija de corriente alterna)

LONGITUD 24?

Botón de encendido a dos tiempos

Indicador de carga led

OTROS Clavija de corriente alterna

Agarradera

Montura para muro