



## Consola Amplificada 4 Canales 170W USB/MP3/BT PZ-PX4/BT POTENZA

### Descripción

### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	PZ-PX4/BT
<b>TIPO</b>	Consola Amplificada Stereo 4 Canales
<b>POTENCIA</b>	170W
<b>SALIDA AUXILIAR Y RETORNO</b>	1 salida auxiliar y una de retorno
<b>BANDAS ECUALIZADORAS</b>	3 Bandas
<b>CANALES DE ENTRADA</b>	4 Micrófono XLR / Línea 1/4?
<b>CANALES DE SALIDA</b>	2 Canales a 170Watts c/u a 4 Ohmios
<b>FRECUENCIA DE RESPUESTA</b>	< 10Hz a 15KHz
<b>DISTORSION ARMONICA</b>	< 0.05%
<b>SENSIBILIDAD DE ENTRADA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Micrófono 50dB</li><li>• Line 30dB</li></ul> Alto +15dB/12KHz
<b>SENSIBILIDAD DE ENTRADA DE ECUALIZADOR</b>	Medio +15dB/100Hz-8KHz Bajo +15dB/80Hz
<b>REPRODUCTOR</b>	MP3 / Bluetooth
<b>ENTRADA PARA AURICULAR</b>	Si
<b>LED INDICADOR DE PICO EN CADA CANAL</b>	Si
<b>INTERRUPTOR PFL POR CANAL</b>	Si
<b>LED INDICADOR DE "CLIMPING"</b>	Si
<b>INDICADOR DE NIVEL DE SALIDA</b>	Si
<b>DIMENSIONES</b>	32,0 cm x 25,0 cm x 10,0 cm
<b>PESO</b>	4 kg