



Consola Amplificada 4 canales USB/MP3/Bluetooth PZ-MP4000 POTTENZA

Descripción

MODELO

ESPECIFICACIONES

s Mihaba PZ-MP4000

TIPO Consola Amplificada Stereo 4 Canales

POTENCIA 2 x 150W a 4ohm

SALIDA AUXILIAR Y RETORNO 1 salida auxiliar y una de retorno

BANDAS ECUALIZADORAS 5 Bandas

CANALES DE ENTRADA 4 Micrófono XLR / Línea 1/4?

CANALES DE SALIDA 2 Canales a 150Watts c/u a 4 Ohmios

FRECUENCIA DE RESPUESTA < 10Hz a 15KHz

DISTORSION ARMONICA < 0.05%

SENSIBILIDAD DE ENTRADA

• Micrófono 50dB

Line 40dB

Alto +15dB/12KHz

SENSIBILIDAD DE ENTRADA DE ECUALIZADOR Medio +15dB/100Hz-8KHz

Bajo +15dB/80Hz

REPRODUCTOR MP3 / Bluetooth

ENTRADA PARA AURICULAR Si
PHANTOM +48V
LED INDICADOR DE PICO EN CADA CANAL Si

INTERRUPTOR PFL POR CANAL Si LED INDICADOR DE "CLIMPING" Si INDICADOR DE NIVEL DE SALIDA Si

DIMENSIONES 29,5 cm x 35,0 cm x 11,2 cm

PESO 5.925 kg