



## Consola Amplificada 8 Canales 1600W USB/Bluetooth BATBLACK BT-PM800

### Descripción

Consola mezcladora amplificada de 8 canales mono para micrófono/línea, equipada con procesador de efectos digitales 2x99 DSP, ecualizador dual de 9 bandas, alimentación fantasma +48V y reproductor MP3 integrado con conectividad USB y Bluetooth. Incorpora monitoreo independiente por canal y salida para auriculares, proporcionando un control preciso en aplicaciones profesionales de audio.

<b>Especificación</b>	<b>Detalle</b>
Marca	BATBLACK
Modelo	BT-PM800
Tipo	Consola amplificada
Canales	8 entradas Mic/Línea
Potencia de salida	2 x 650W @ 4?
Potencia total	1600W
Conectividad	USB / Bluetooth
Efectos digitales	DSP 2 x 99
Ecualizador	Dual de 9 bandas
Ecualización de entrada	3 bandas
Frecuencia HI	±15dB / 12KHz
Frecuencia MID	±15dB / 2.5KHz
Frecuencia LOW	±15dB / 80Hz
Alimentación fantasma	+48V
Respuesta de frecuencia	18Hz – 18KHz
Relación señal/ruido	?95dB
Distorsión armónica total	?0.05%
Salida máxima	4V máx.
Monitoreo	Salida para auriculares
Reproductor	MP3 integrado