



Consola Amplificada 8 Canales 2x350W USB/MP3/BT PZ-MP80 POTTENZA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	PZ-MP80
TIPO	Consola Amplificada Stereo 8 Canales
POTENCIA	2x350W
SALIDA AUXILIAR Y RETORNO	1 salida auxiliar y una de retorno
BANDAS ECUALIZADORAS	4 Bandas
CANALES DE ENTRADA	8 Micrófono XLR / Línea 1/4"
CANALES DE SALIDA	2 Canales a 300Watts c/u a 4 Ohmios
FRECUENCIA DE RESPUESTA	< 18 Hz – 18 kHz
DISTORSION ARMONICA	< 0.05%
SENSIBILIDAD DE ENTRADA	• Micrófono 50dB • Line 30dB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA DE ECUALIZADOR	Alto +15dB/12KHz Medio +15dB/100Hz-8KHz Bajo +15dB/80Hz
REPRODUCTOR	MP3 / Bluetooth
ENTRADA PARA AURICULAR	Si
LED INDICADOR DE PICO EN CADA CANAL	Si
INTERRUPTOR PFL POR CANAL	Si
LED INDICADOR DE "CLIPPING"	Si
INDICADOR DE NIVEL DE SALIDA	Si
DIMENSIONES	32,0 cm x 25,0 cm x 10,0 cm
PESO	12.600 kg