



Consola Amplificada 8 canales USB/MP3/Bluetooth BT-MB8P BATBLACK

Descripción

ESPECIFICACIONES

mihaba.com

MODELO	BT-MB8P
TIPO	Consola Amplificada Stereo 8 Canales
POTENCIA	1200 W
SALIDA AUXILIAR Y RETORNO	1 salida auxiliar y una de retorno
BANDAS ECUALIZADORAS	Doble ecualizador de 7 bandas
CANALES DE ENTRADA	4 Micrófono XLR / Línea 1/4?
CANALES DE SALIDA	600 x 2 (4 ohm) 300 x 2 (8 ohm)
FRECUENCIA DE RESPUESTA	< 10Hz a 15KHz
DISTORSION ARMONICA	< 0.05%
SENSIBILIDAD DE ENTRADA	<ul style="list-style-type: none">• Micrófono 50dB• Line 40dB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA DE ECUALIZADOR	Alto +15dB/12KHz Medio +15dB/100Hz-8KHz Bajo +15dB/80Hz
REPRODUCTOR	MP3 / Bluetooth
ENTRADA PARA AURICULAR	Si
PHANTOM	+48V
LED INDICADOR DE PICO EN CADA CANAL	Si
INTERRUPTOR PFL POR CANAL	Si
LED INDICADOR DE "CLIPPING"	Si
INDICADOR DE NIVEL DE SALIDA	Si
DIMENSIONES	Largo: 53,0 cm Ancho: 52,0 cm Alto: 21,0 cm
PESO	12.400 kg