



Enchufe Inteligente Mini Smart WI-FI TAPO P105 Alexa Google TP-LINK

Descripción

- **Control remoto:** encienda/apague instantáneamente los dispositivos conectados desde cualquier lugar a través de la aplicación Tapo.
- **Horario:** preestablezca un horario para administrar automáticamente los dispositivos.
- **Temporizador:** cree listas de temporizadores de cuenta regresiva para los dispositivos electrónicos conectados.
- **Control de voz:** administre su enchufe inteligente con comandos de voz a través de Amazon Alexa o el Asistente de Google.
- **Modo Ausente:** enciende y apaga automáticamente los dispositivos en diferentes momentos para dar la apariencia de que alguien está en casa.
- **Admite electrodomésticos de mayor potencia:** programe su tetera, cafetera y tostadora para disfrutar de un desayuno «preestablecido».
- **Diseño compacto:** tamaño mini para evitar el bloqueo de enchufes adyacentes (incluso más pequeños que P100).
- **Fácil configuración y uso:** no se requiere concentrador, configure rápidamente y administre fácilmente a través de la aplicación gratuita.

ESPECIFICACIONES

RED

PROTOCOLO

IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth
4.2 (solo para incorporación)

TIPO DE WI-FI

2.4GHz

REQUISITOS DEL SISTEMA

Android 4.4 o superior e iOS
9.0 o superior

GENERAL

CONTENIDO DEL PAQUETE	Mini SMART WI-FI Plug Tapo P105 y Guña de Inicio Rápido
CERTIFICACIÓN	FCC, RoHS
AMBIENTE	Temperatura de Funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90%RH, Sin condensación
DIMENSIONES	6 x 3.8 x 3.3 cm
MATERIAL	PC retardante de llama UL94-V0
BOTONES	1 botón de reinicio/interruptor
ESTADO DE TRABAJO	
VOLTAJE DE ENTRADA	100 ~ 240VAC
VOLTAJE DE SALIDA	100 ~ 220VAC
CARGA MÁXIMA	15 ~ 7.5 Amp
ALIMENTACIÓN MÁXIMA	1.8KW

mihaba.com