



## Estabilizador 1000VA/500W 4 Salidas CDP RUAVR1004I

### Descripción

Este estabilizador AVR ayuda a mantener una alimentación eléctrica estable para equipos como pantallas LED/LCD, computadoras, sistemas de audio y video, impresoras, escáneres, consolas de juego y dispositivos de entretenimiento. Su rango de entrada de 180Vca a 270Vca permite regular variaciones de voltaje para una alimentación más adecuada.

incorpora supresión de picos de voltaje de 120 Joules, interruptor térmico, botón de encendido e indicador LED de sobretensión. Sus 4 salidas Nema Universal y cargadores USB ofrecen una solución práctica para conectar y alimentar diferentes dispositivos desde un mismo equipo.

### Especificaciones técnicas

| Especificación                 | Detalle                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marca                          | CDP                                                 |
| Modelo                         | RUAVR1004I                                          |
| Número de parte                | RUAVR1004I                                          |
| Capacidad                      | 1000VA / 500W                                       |
| Voltaje de entrada             | 220Vca                                              |
| Frecuencia de entrada          | 50/60 Hz                                            |
| Rango de voltaje de entrada    | 180Vca – 270Vca                                     |
| Corriente máxima de entrada    | 2.27A / 500W                                        |
| Voltaje de salida              | 220Vca                                              |
| Frecuencia de salida           | 50/60 Hz                                            |
| Corriente máxima de salida     | 2.27A / 500W                                        |
| Cantidad y tipo de salidas     | 4 salidas Nema Universal con AVR/supresión de picos |
| Cargador USB                   | 4 cargadores USB (2 tipo A y 2 tipo C)              |
| Protección de picos de voltaje | 120 Joules                                          |

---

| Especificación | Detalle         |
|----------------|-----------------|
| Dimensiones    | 10 x 13 x 10 cm |
| Peso           | Aprox. 1.05 Kg  |

### Características destacadas

- Capacidad de 1000VA / 500W para alimentación y regulación de equipos electrónicos.
- Regulador automático de voltaje (AVR) para estabilizar la energía.
- 4 salidas Nema Universal con AVR y supresión de picos.
- 4 cargadores USB: 2 tipo A y 2 tipo C.
- Protección contra picos de voltaje de 120 Joules.
- Rango de entrada de 180Vca – 270Vca.
- Interruptor térmico de encendido/apagado e indicador LED de sobretensión.
- Ideal para pantallas, computadoras, equipos de audio/video, impresoras, escáneres y consolas de juego.

*mihaba.com*