



Estabilizador 2000W Relay AVR-2000B HANSLYDER

Descripción

MODELO

ESPECIFICACIONES

Mihaba com
AVR-2000B

MARCA Hanslyder

TIPO Estabilizador relay

POTENCIA 2000 Watts

FASE Monofásica

VOLTAJE DE ENTRADA 160 – 250 V AC

FRECUENCIA 50 / 60 Hz

VOLTAJE DE SALIDA 220 V AC ± 10%

DISPLAY Pantalla del medidor LCD: voltaje de entrada y salida

PROTECCIÓN Alto voltaje, sobrecarga, sobretemperatura

TIMER 3 segundos

TOMACORRIENTE • Principal: Nema Universal (2 polos universal + tierra)

• Secundaria: 2 polos universal

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 30 x 18 x 22 cm

PESO DEL PRODUCTO 7.000 Kg