Estabilizador para computadora 8 Tomas WT-1000VA/600W-2 USB WT-1000VAUSB

Descripción

Un estabilizador de tensión es un equipo electrónico o electromecánico, destinado a dar una tensión estabilizada en su salida (220 Voltios), aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más baja o más alta del valor de utilización.

mihaba.com

La tensión de entrada se toma de la red normal de distribución eléctrica pública, la cual, por la influencia de los consumos vecinos o los propios, puede variar entre valores muy bajos o muy altos, pudiéndose ocasionar anomalías en los equipos conectados.

Además de estabilizar la tensión de salida, se caracteriza por:

• Poseer un Filtro contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia.
• Recortar los picos transitorios de sobretensión.
• Disponer de una alta velocidad de respuesta.
• Conseguir un amplio margen de la tensión de entrada con un menor margen en la tensión de salida.
• Disponer de un buen rendimiento.
• Bajo coste en relación con otros tipos de estabilizadores.

ESPECIFICACIONES

MODELO	WT-1000VAUSB
TIPO	Estabilizador para computadora USB
INCLUYE	• 01 Estabilizador para computadora • 01 Adaptador Enchufe Múltiple

ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORA	**Marca:** WESTOR **Modelo:** WT-1000VA **Capacidad:** 1000 VA / 600W **Entrada de voltaje:** 220V AC **Frecuencia:** 50/60Hz **Rango de voltaje de entrada:** 140 – 260V AC **Salida de voltaje:** 220V AC **Rango de voltaje de salida:** 220V AC ±8% **Tipo de salida:** 8 Nema Universal **Tiempo de retardo:** Delay/Un-delay(180/3 seg. seleccionable **Eficiencia:** >90% **Color: Negro** **Longitud del cable: 90 cm** **Dimensiones del estabilizador:**25 x 9 x 8 cm **Peso del estabilizador:** 1.3 Kg **Temperatura de operación:** 0° a 40° C **Temperatura de almacenamiento:** -15° a 45° C
ADAPTADOR ENCHUFE MÚLTIPLE	**Modelo:** OP-823A **Marca:** Opalux **Tipo:** Adaptador Enchufe Múltiple con Toma Tierra + Doble USB **Toma:** 2 Tomacorrientes **Toma Principal:** 2 Polos universal + tierra universal **Toma Secundaria:** 2 Polos universal **Enchufe:** 2 polos espiga plana **Voltaje:** 110 – 250 V AC **Amperaje:** 10 A máx. **Salida USB:** 2 Salidas USB 5 V DC 2100 mA máx.

mihaba.com