



Estación Manual de Alarma Contra Incendios PUL-2A OPALUX

Descripción

Operación

Tirando de la manija liberará el conmutador interno

Rearme

Se logra insertando un destornillador de 1/8" en la parte frontal. Una vez accionado solo es posible el rearne a través del uso del destornillador.

Aplicaciones

Ideal para oficinas, fábricas, edificios por departamentos, almacenes y cualquier otro ambiente donde exista un riesgo de incendio.

Advertencia y recomendación de seguridad

Este producto tiene que ser instalado por un electricista, para que pueda ser conectado con los cables que corresponde y así evitar el mal funcionamiento de este.

ESPECIFICACIONES

MODELO	PUL-2A
MARCA	Opalux
TIPO	Estación Manual de Alarma
COLOR	Rojo
CONMUTADOR	1A @ 30V DC 0.1A @ 120V AC
CABLEADO	2 hilos
MATERIAL	Aluminio extruido

MEDIDAS

11.5 x 8.5 x 2 cm

mihaba.com