OPALUX

INVERSOR DE ONDA MODIFICADA 2000W 24V DC A 220V AC

OP-2000M-24V

Solución potente y confiable para convertir energía de baterías de 24V en corriente alterna de 220V, ideal para aplicaciones industriales, sistemas...









MARCA	**Opalux**
CÓDIGO	**OP-2000M-24V**
CATEGORÍA	**Inversores y reductores de voltaje**
EMISIÓN	**07/11/2026**

DESCRIPCIÓN

Este inversor DC/AC utiliza tecnología de onda senoidal modificada, adecuada para una amplia gama de equipos eléctricos. Opera con entrada de 24V DC y entrega salida estable de 220V AC a 50/60Hz. Su carcasa de aluminio mejora la durabilidad y la disipación térmica, mientras que las certificaciones CE y RoHS aseguran estándares de calidad y seguridad.

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Marca	OPALUX
Modelo	OP-2000M-24V
Tipo	Inversor DC/AC
Forma de onda	Onda senoidal modificada
Voltaje de entrada	24V DC
Voltaje de salida	220V AC
Potencia nominal	2000W
Potencia pico (sobretensión)	4000W
Frecuencia de salida	50 / 60 Hz
Puerto USB	5V DC
Indicadores LED	Verde / Rojo
Material	Aluminio
Dimensiones	33 x 22 x 8.5 cm
Certificaciones	CE – RoHS

MÁS INFORMACIÓN
Revisa la página del producto o escríbenos.

Ficha en la web
mihaba.com ›

Consultar por WhatsApp
996 500 019 ›