



Inversor De Voltaje De Onda Modificada 1000W 24V OP-1000M-24V OPALUX

Descripción

Inversor de onda senoidal modificada, diseñado para ofrecer un suministro de energía estable a partir de una fuente de 24V DC.

Su frecuencia de salida de 50/60Hz y su eficiencia lo hacen adecuado para herramientas eléctricas, televisores, cargadores y pequeños electrodomésticos.

Posee protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento, garantizando seguridad en el funcionamiento. Su estructura de aluminio disipadora de calor asegura una vida útil prolongada, cumpliendo con los estándares CE y RoHS.

CARACTERÍSTICA	Detalle
MARCA	Opalux
MODELO	OP-1000M-24V
TIPO	Inversor de onda senoidal modificada DC/AC
MATERIAL	Aluminio
VOLTAJE DE ENTRADA	24V DC
VOLTAJE DE SALIDA	220V AC
POTENCIA NOMINAL	1000W
POTENCIA DE SOBRETENSIÓN	2000W
FRECUENCIA DE SALIDA	50/60Hz
PUERTO USB	5V DC
INDICADORES LED	Verde / Rojo
CERTIFICACIONES	CE / RoHS
MEDIDAS	21 × 15 × 7 cm
FORMA DE ONDA	Senoidal modificada
VENTAJAS	Compacto, silencioso, resistente, sin contaminación
APLICACIONES RECOMENDADAS	Autos, camping, energía solar, respaldo de equipos electrónicos