

Kit de Sonido Profesional KIT-PZ-MP4000

Descripción

mihaba.com

El Kit de Sonido Profesional KIT-JCH ofrece todo lo necesario para una instalación de audio eficiente y de excelente rendimiento. Incluye un micrófono alámbrico BATBLACK BTN-58B para una captación clara de la voz, una consola amplificada POTTENZA PZ-MP4000 de 4 canales con conectividad USB, MP3 y Bluetooth para una reproducción versátil, un parlante ambiental BATBLACK BT-6595B de 5 1/4” y 180W que garantiza una distribución uniforme del sonido, y un pedestal de mesa ajustable JCH-M32D para mayor comodidad y estabilidad. Es la opción ideal para espacios que requieren una solución práctica, profesional y fácil de instalar.

MODELO	KIT-PZ-MP4000
TIPO	Kit para Soldar 4 piezas
INCLUYE	• 01 und BTN-58B => Micrófono Alámbrico BTN-58B BATBLACK • 01 und PZ-MP4000 => Consola Amplificada 4 canales USB/MP3/Bluetooth PZ-MP4000 POTTENZA • 01 und BT-6595B => Parlante Ambiental 5 1/4? 180W Negro BT-6595B BATBLACK • 01 und JCH-M32D => Pedestal De Mesa Para Micrófono Ajustable JCH-M32D
MICRÓFONO ALÁMBRICO	**MARCA:** Batblack **MODELO:** BTN-58B **TIPO DE MICRÓFONO:** Dinámico unidireccional (cardioide) **RANGO DE FRECUENCIA:** 50 Hz – 15 kHz **SENSIBILIDAD:** -73 dB ±3 dB **IMPEDANCIA:** 600? ±30% (a 1 kHz) **CONECTIVIDAD:** Cableado **CONECTOR XLR:** macho (micrófono) a Plug 6.3 mm mono **LONGITUD DE CABLE:** 5 metros **MATERIAL DEL CUERPO:** Metal

CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES	**MARCA:** Pottenza **MODELO:** PZ-MP4000 **TIPO:** Consola Amplificada Stereo 4 Canales **POTENCIA:** 2 x 150W a 4ohm **SALIDA AUXILIAR Y RETORNO:** 1 salida auxiliar y una de retorno **BANDAS ECUALIZADORAS:** 5 Bandas **CANALES DE ENTRADA:** 4 Micrófono XLR / Línea 1/4? **CANALES DE SALIDA:** 2 Canales a 150Watts c/u a 4 Ohmios **FRECUENCIA DE RESPUESTA:** < 10Hz a 15KHz **DISTORSION ARMONICA:** < 0.05%
PARLANTE AMBIENTAL	**MARCA:** Batblack **MODELO:** BT-6595B **TIPO:** Parlante ambiental pasivo de 2 vías **COLOR:** Negro **WOOFER:** 5.25? de polipropileno con suspensión de goma **TWEETER:** 1? tipo Dome **POTENCIA MÁXIMA:** (PMPO) 180W **POTENCIA NOMINAL:** (RMS) 90W
PEDESTAL DE MESA PARA MICRÓFONO AJUSTABLE	**MARCA:** JJCH **MODELO:** JCH-M32D **TIPO:** Pedestal de mesa para micrófono **ALTURA:** Ajustable y Varibale segun requerimiento **COLOR:** Negro **MATERIAL:** Metal **USO:** Escritorio, estudio, streaming, grabación **INCLUYE:** Base y soporte para micrófono **INSTALACIÓN:** Montaje sencillo **DIMENSIONES:** 20.5cm (Se extiende hasta 30cm máximo)

mihaba.com