



Lámpara de Emergencia LED 40W OP-9965C OPALUX

Descripción

APLICACIONES

Luz de emergencia LED 40W para centros comerciales, oficinas, edificios por departamentos, industria y comercio en general, cumple con lo solicitado por INDECI para emergencias como incendios o sismos, permite salvar vidas; por su alto nivel de duración permite utilizarse como lámparas ante falta de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES

MODELO	OP-9965C
MARCA	Opalux
TIPO	Lámpara de Emergencia
CANTIDAD DE LED	2 LED COB 20W
TIPO DE LED	LED COB 20W
TIEMPO DE VIDA LED	20000 – 25000 Horas
ALIMENTACIÓN	220-240VAC 60Hz
CARCASA	Metálica
AUTONOMÍA	4:00 horas con 2 faros, 8:00 horas con 1 faro
LÚMENES	1200 Lúmenes
BATERÍA	12V DC 7Ah
TIPO DE CARGA	Automático
FARO GIRATORIO	Si, cada faro giratorio de movimiento horizontal y vertical
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Botón de testeo, Switch ON/OFF de faros, asa portátil, led indicador de carga, fusible y toma a tierra.
MEDIDA DE CABLE	70 cm
TAMAÑO	14cm(con faros 29cm) x 30cm x 10 cm

TAMAÑO DEL EMPAQUE	Alto: 31,5 cm Largo: 32,0 cm Ancho: 11,0 cm
PESO	4.075 kg

ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no podrá cargar completamente, y con el tiempo se descargará provocando que no funcione cuando se necesite.

mihaba.com