



# Lámpara de Emergencia LED 40W OP-9965C OPALUX

## Descripción

### **APLICACIONES**

mihaba Luz de emergencia LED 40W para centros comerciales, oficinas, edificios por departamentos, industria y comercio en general, cumple con lo solicitado por INDECI para emergencias como incendios o sismos, permite salvar vidas; por su alto nivel de duración permite utilizarse como lámparas ante falta de energía eléctrica.

#### **ESPECIFICACIONES**

**MODELO** OP-9965C **MARCA** Opalux

TIPO Lámpara de Emergencia

**CANTIDAD DE LED** 2 LED COB 20W **TIPO DE LED** LED COB 20W

TIEMPO DE VIDA LED 20000 - 25000 Horas **ALIMENTACIÓN** 220-240VAC 60Hz

**CARCASA** Metálica

**AUTONOMÍA** 4:00 horas con 2 faros, 8:00 horas con 1 faro

LÚMENES 1200 Lúmenes BATERÍA 12V DC 7Ah **TIPO DE CARGA** Automático

**FARO GIRATORIO** Si, cada faro giratorio de movimiento horizontal y vertical

**OTRAS** Botón de testeo, Switch ON/OFF de faros, asa portátil, led indicador de

**CARACTERISTICAS** carga, fusible y toma a tierra.

**MEDIDA DE CABLE** 70 cm

**TAMAÑO** 14cm(con faros 29cm) x 30cm x 10 cm



Alto: 31,5 cm

TAMAÑO DEL EMPAQUE Largo: 32,0 cm

Ancho: 11,0 cm

**PESO** 4.075 kg

### ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no podrá cargar completamente, y con el tiempo se descargará provocando que no funcione cuando se necesite.

