0.10hm ~ 999.90hm





Megóhmetro Digital PR-512 PRASEK

Descripción

mihaba.co RANGO **ESPECIFICACIONES FUNCIÓN TOLERANCIA** RESISTENCIA AISLAMIENTO (Ohm) Voltaje de Testeo 500V/1000V/1500V/2500V 0% ~ 20% 500V 1MOhm ~ 5GOhm $\pm(3\%+5)$ 1000V 2MOhm ~ 10GOhm $\pm(3\%+5)$ 1500V 5MOhm ~ 20GOhm $\pm(3\%+5)$ 2500V 10MOhm ~ 100GOhm $\pm(3\%+5)$ 600V $\pm(2\%+5)$ **VOLTAJE DC (V) VOLTAJE AC (V)** 600V $\pm(2\%+5)$

FUNCIONES ESPECIALES

BAJA RESISTENCIA

CONTADOR DISPLAY	9999
AUTO RANGO	Si
AUTO OFF	Si
PANTALLA SECUNDARIA DE VOLTAJE DE PRUEBA	Si
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Si
REGISTRO DE DATOS	18
MEDICIÓN DE COMPARACIÓN	Si
ÍNDICE DE POLARIZACIÓN (PI)	Si
RELACIÓN DE ABSORCIÓN DIELÉCTRICA (DAR)	Si
INTERFACE USB	Si
GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICAS	Si



PANTALLA RETROILUMINADA Si ADVERTENCIA DE SOBRE-RANGO Si INDICADOR DE ALTO VOLTAJE Si

MEDICIÓN DE TIEMPOS Aproximadamente 15 minutos

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

MODELO PR-512 MARCA PRASEK

ALIMENTACIÓN 8 Pilas C 1,5V (LR4) **DISPLAY** 123mm x 58mm

COLOR Rojo y gris
PESO 1.8Kg

DIMENSIONES 202mm x 155mm x 94mm

• 2 cables de prueba de un enchufe a un clip de cocodrilo (negro y

verde)

• 1 cable de prueba de dos conectores a un clip de cocodrilo (rojo)

ACCESORIOS • 8 Pilas C 1,5V (LR4)

Cable USB

• CD de software para PC

• Adaptador de corriente