



## Mini Luxómetro con Bluetooth UT383BT UNI-T

### Descripción

#### APLICACIONES DEL LUXÓMETRO

Empresa de iluminación, agricultura y ganadería, empresa minera, laboratorio, oficina, hogar, construcción de alumbrado público y otros.

#### ESPECIFICACIONES

##### FUNCIONES

**MEDIDA DE ILUMINANCIA (LUX)** 0~199.900 Lux

**MEDIDA DE ILUMINANCIA (FC)** 0~18,500 Fc

0~9999 Lux / 0~999 Fc:  $\pm(4\%+8)$

##### EXACTITUD

mayor igual a 10000 Lux / mayor igual a 1000 Fc:  $\pm(5\%+10)$

mayor igual a 100000 Lux / mayor igual a 9999 Fc:  $\pm(5\%+10)$

1 Lux (0~9999 Lux)

10 Lux (mayor igual a 10 000 Lux)

##### RESOLUCIÓN

100 Lux (mayor igual a 100 000 Lux)

1 Fc (0~9999 Fc);  $FC=Lux/10.76$

10 Fc (mayor igual a 10,000 Fc);  $FC=Lux/10.76$

##### TIEMPO DE MUESTREO

0.5 seg

#### FUNCIONES ESPECIALES

---

<b>BLUETOOTH</b>	Si
<b>INDICADOR DE SOBRECARGA</b>	Si (OL)
<b>MÁXIMO/MÍNIMO</b>	Si
<b>RETENCIÓN DE DATOS</b>	Si
<b>PANTALLA RETROILUMINADA</b>	Si
<b>APAGADO AUTOMÁTICO</b>	Si
<b>ORIFICIO PARA MONTAJE DE TRIPODE</b>	Si
<b>INDICADOR DE BATERÍA BAJA</b>	Si

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>MODELO</b>	UT383BT
<b>MARCA</b>	Uni-T
<b>DISPLAY</b>	3.2 cm x 2.6 cm
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Pila AAA 1,5 V (R03) x 3
<b>COLOR</b>	Rojo y gris
<b>PESO NETO</b>	118 gramos
<b>DIMENSIONES DEL PRODUCTO</b>	16 cm x 5 cm x 2.8 cm
<b>ACCESORIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pila AAA 1,5 V (R03) x 3</li><li>• Manual</li></ul>