UNI-T

# MINI LUXÓMETRO CON BLUETOOTH

## *UT383BT*

*El Luminómetro UT383BT puede medir efectivamente la intensidad de la luz y mostrar los resultados en unidades de Lux o FC en la pantalla.*









| | |
|---|---|
| MARCA | **Uni-T** |
| CÓDIGO | **UT383BT** |
| CATEGORÍA | **Multímetros y accesorios** |
| EMISIÓN | **28/11/2026** |

## DESCRIPCIÓN

**APLICACIONES DEL LUXÓMETRO**

Empresa de iluminación, agricultura y ganadería, empresa minera, laboratorio, oficina, hogar, construcción de alumbrado público y otros.

## ESPECIFICACIONES

| FUNCIONES | |
|---|---|
| MEDIDA DE ILUMINANCIA (LUX) | 0~199.900 Lux |
| MEDIDA DE ILUMINANCIA (FC) | 0~18,500 Fc |
| EXACTITUD | 0~9999 Lux / 0~999 Fc: ±(4%+8)<br>mayor igual a 10000 Lux / mayor igual a 1000 Fc: ±(5%+10)<br>mayor igual a 100000 Lux / mayor igual a 9999 Fc: ±(5%+10) |
| RESOLUCIÓN | 1 Lux (0~9999 Lux)<br>10 Lux (mayor igual a 10 000 Lux)<br>100 Lux (mayor igual a 100 000 Lux)<br>1 Fc (0~9999 Fc); FC=Lux/10.76<br>10 Fc (mayor igual a 10,000 Fc); FC=Lux/10.76 |
| TIEMPO DE MUESTREO | 0.5 seg |

## FUNCIONES ESPECIALES

| | |
|---|---|
| BLUETOOTH | Si |
| INDICADOR DE SOBRECARGA | Si (OL) |
| MÁXIMO/MINIMO | Si |

| | |
|---|---|
| RETENCIÓN DE DATOS | Si |
| PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
| APAGADO AUTOMÁTICO | Si |
| ORIFICIO PARA MONTAJE DE TRIPODE | Si |
| INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---|---|
| MODELO | UT383BT |
| MARCA | Uni-T |
| DISPLAY | 3.2 cm x 2.6 cm |
| ALIMENTACIÓN | Pila AAA 1,5 V (R03) x 3 |
| COLOR | Rojo y gris |
| PESO NETO | 118 gramos |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 16 cm x 5 cm x 2.8 cm |
| ACCESORIOS | • Pila AAA 1,5 V (R03) x 3<br>• Manual |

**MÁS INFORMACIÓN**
Revisa la página del producto o escríbenos.

*Ficha en la web*
**mihaba.com** ›

*Consultar por WhatsApp*
**996 500 019** ›