MultÃmetro Automotriz True RMS 1000V AC/DC UT107+ UNI-T

DescripciÃ³n

ESPECIFICACIONES

mihaba.com

FUNCIÃ?N	RANGO	TOLERANCIA
VOLTAJE DC (V)	600mV/6V/60V/600V/1000V	Â±(0,5%+3)
VOLTAJE AC (V)	6V/60V/600V/1000V	Â±(0,8%+3)
CORRIENTE AC (A)	6mA/60mA/600mA/10A (20A por 10s mÃ¡x.)	Â±(1,0%+8)
CORRIENTE DC (A)	6mA/60mA/600mA/10A (20A por 10s mÃ¡x.)	Â±(0,8%+8)
RESISTENCIA (Ohm)	600Ohm/6KOhm/60KOhm/600KOhm/6MOhm/60MOhm	Â±(0,8%+3)
CAPACITANCIA (F)	6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF	Â±(3%+10)
FRECUENCIA (Hz)	10Hz-10MHz	Â±(0,1%+5)
TEMPERATURA (ÂºC)	-40 Â°C â?? 1000 Â°C	Â±(1,0%+3)
TEMPERATURA (ÂºF)	-40Â°F-1832Â°F	Â±(1,5%+5)
VFC	1000V	Â±(2,0%+10)
RPM	2STR	Â±(3,0%+5)
	4STR	Â±(3,0%+3)
Ã•NGULO DE PERMANENCIA	1 CIL (0-356,4Â°)/2 CIL (0-178,2Â°)/3 CIL (0-118,8Â°)/4 CIL (0-89,1Â°)/5 CIL (0-71,3Â°)/6 CIL (0-59,4Â°)/8 CIL (0-44,5Â°)	Â±(3,0%+5)
ANCHO DE PULSO	999.9ms	Â±(1,5%+10)

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	6000
SELECCIÃ?N DE RANGO	Manual
TEST DE CONTINUIDAD/DIODO/TRANSISTOR	Si
CICLO DE TRABAJO	Si
ALARMA DE ALTO VOLTAJE	Si
ALARMA DE SOBRECARGA DE ALTO VOLTAJE	Si
ALARMA DE CORRIENTE GRANDE	Si
INDICACIÃ?N DE BATERÃ•A BAJA	< Aproximadamente 2.4V
ILUMINAR DESDE EL FONDO	Si
APAGADO AUTOMÃ•TICO	Aproximadamente 15 minutos
RETENCIÃ?N DE DATOS	Si
MODO MÃ•X./MÃ•N./RELATIVO	Si
VFC	Si
PRUEBA DE BATERÃ•A DE 12V	Si
CLASIFICACIÃ?N DE SEGURIDAD	CAT II 1000 V/CAT III 600 V

mihaba.com

CARACTERÃ•STICAS GENERALES

MODELO	UT107+
MARCA	Uni-T
ALIMENTACIÃ?N	2 pilas AAA de 1,5 V
COLOR	Rojo y gris
PESO NETO DEL PRODUCTO	348 gramos (incluidas las pilas)
TAMAÃ?O DEL PRODUCTO	18,3 x 8,8 x 5,6 cm
ACCESORIOS	• Manual en inglÃ©s • Puntas de prueba • Pilas • Sonda de temperatura