



Multímetro Digital UT131B UNI-T

Descripción

ESPECIFICACIONES

| FUNCIONES | RANGO | TOLERANCIA |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| VOLTAJE DC (V) | 200mV ~ 250V | $\pm(0.5\%+3)$ |
| VOLTAJE AC (V) | 200mV ~ 250V | $\pm(1,2\%+3)$ |
| CORRIENTE DC (A) | 200uA ~ 10A | $\pm(1\%+2)$ |
| CORRIENTE AC (A) | 200uA ~ 10A | $\pm(1.2\%+3)$ |
| RESISTENCIA (OHM) | 200Ohm ~ 20MOhm | $\pm(0.8\%+2)$ |
| CAPACITANCIA (F) | 2nF ~ 2mF | $\pm(3\%+5)$ |

FUNCIONES ESPECIALES

| | |
|----------------------------------|--------|
| CONTADOR DISPLAY | 2000 |
| SELECCIÓN DE RANGO | Manual |
| TEST DE DIODO | Si |
| TEST DE CONTINUIDAD | Si |
| TEST DE TRANSISTOR (hFE) | No |
| SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
| APAGADO AUTOMÁTICO | Si |
| RETENCIÓN DE DATOS | Si |
| INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
| PANTALLA RETROILUMINADA | Si |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO

UT131B

MARCA

Uni-T

ALIMENTACIÓN

2 pilas AAA de 1

DISPLAY

66mm x 51mm

COLOR

Rojo y gris

PESO NETO DEL PRODUCTO

473 gramos

TAMAÑO DEL PRODUCTO

13,1 x 9,5 x 5,8

ACCESORIOS

- Manual e
- Pilas
- Puntas de

mihaba.com