MultÃmetro Digital con Capacitancia y Frecuencia UT139B UNI-T

DescripciÃ³n

Un multÃmetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o mÃ¡s valores elÃ©ctricos, principalmente tensiÃ³n (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnÃ³stico estÃ¡ndar para los tÃ©cnicos de las industrias elÃ©ctricas y electrÃ³nicas.

mihaba.com

Las puntas de prueba son cables aislados flexibles (rojo para el positivo, negro para el negativo) que se conectan en Ã©l. ActÃºan como el conductor desde el material sometido a prueba hasta el multÃmetro. Las puntas de prueba de cada cable se utilizan para probar los circuitos.

SEGURIDAD

Cada aplicaciÃ³n con un multÃmetro digital presenta riesgos potenciales de seguridad que deben considerarse al tomar mediciones elÃ©ctricas. Antes de usar cualquier equipo de prueba elÃ©ctrica, la gente deberÃa siempre consultar el manual del usuario para conocer los procedimientos adecuados de operaciÃ³n, las precauciones de seguridad y los lÃmites.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÃ?N	RANGO	TOLERANCIA
VOLTAJE DC (V)	600V	Â±(0.5%+2)
VOLTAJE AC (V)	600V	Â±(0.8%+3)
CORRIENTE DC (A)	10A	Â±(0.7%+2)
CORRIENTE AC (A)	10A	Â±(1.0%+3)
RESISTENCIA (Ohm)	40MOhm	Â±(0.8%+2)
CAPACITANCIA (F)	99.99mF	Â±(4.0%+5)
FRECUENCIA (Hz)	10Hz ~ 10MHz	Â±(0.1%+4)

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	4000
SELECCIÃ?N DE RANGO	AutomÃ¡tico
TRUE RMS	Si
NCV	Si
TEST DE DIODO	Si
TEST DE CONTINUIDAD	Si
TEST DE TRANSISTOR (hFE)	No
SALIDA DE ONDA CUADRADA	No
RETENCIÃ?N DE DATOS	Si
AUTO OFF	Si
INDICADOR DE BATERÃ•A BAJA	Si
PANTALLA RETROILUMINADA	Si
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV	Alrededor de 10MOhm

CARACTERÃ•STICAS GENERALES

mihaba.com

MODELO	UT139B
MARCA	Uni-T
ALIMENTACIÃ?N	2 Pilas AA de 1.5V (R6)
DISPLAY	58mm x 36mm
COLOR	Rojo y gris
PESO	354 g
DIMENSIONES	170mm x 80mm x 48mm
ACCESORIOS	2 Pilas AA de 1.5V Puntas de prueba