



## Multímetro Digital WT-850 WESTOR

### Descripción

#### ESPECIFICACIONES

<b>FUNCIÓN</b>	<b>RANGO</b>
Voltaje DC (V)	200mV/2V/20V/200V/1000V
Voltaje AC (V)	200V/750V
Corriente DC (A)	200μA/2000μA/20mA/200mA/10A
Resistencia (Ohm)	200Ohm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/2MOhm

#### FUNCIONES ESPECIALES

<b>CONTADOR DISPLAY</b>	1999
<b>SELECCIÓN DE RANGO</b>	Manual
<b>TRUE RMS</b>	No
<b>NCV</b>	No
<b>DIODO</b>	Si
<b>ZUMBADOR DE CONTINUIDAD</b>	Si
<b>TRANSISTOR</b>	Si
<b>SALIDA DE ONDA CUADRADA</b>	No
<b>RETENCIÓN DE DATOS</b>	No
<b>AUTO OFF</b>	No
<b>INDICADOR DE BATERÍA BAJA</b>	No
<b>PANTALLA RETROILUMINADA</b>	Si
<b>IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV</b>	Alrededor de 10MOhm

---

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

<b>MODELO</b>	WT-850
<b>MARCA</b>	Westor
<b>COLOR</b>	Rojo
<b>ACCESORIOS</b>	Puntas de prueba
<b>DIMENSIONES</b>	11 x 5 x 14 mm
<b>PESO</b>	258 g

*mihaba.com*