



## DVR de Grabación de 8 Canales TR-003H HANSLYDER

### Descripción

#### ESPECIFICACIONES

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO                        | TR-003H                                                                                            |
| MARCA                         | Hanslyder                                                                                          |
| TIPO                          | DVR de 8 canales                                                                                   |
| INCLUYE                       | 1 DVR de 8 canales<br>1 fuente de 12 V 4 A<br>4 pernos para HDD<br>1 control remoto<br>1 manual CD |
| CANALES DE INGRESO VIDEO      | 8 canales BNC (1vp-p 75 ohms)                                                                      |
| CANALES DE INGRESO AUDIO      | 8 canales RCA                                                                                      |
| SALIDA DE VIDEO               | 1 VGA<br>1 BNC<br>1 HDMI                                                                           |
| SALIDA DE AUDIO               | 1 RCA                                                                                              |
| PUERTOS USB                   | 2 Puertos USB                                                                                      |
| COMPRESION                    | H.264                                                                                              |
| CAPACIDAD DISCO DURO          | Hasta 2TB HDD (No incluye disco duro)                                                              |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN        | DC 12 V 4 A (AC100V~240 50/60Hz)                                                                   |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -10 °C ~ +45 °C                                                                                    |
| CONEXIÓN ALARMA               | Si (para conexión de central de alarma)                                                            |
| CONEXIÓN RS485                | Si (para conexión PTZ)                                                                             |
| CONEXIÓN RJ45                 | RJ-45, 10/100 BASE-T                                                                               |
| TIPO DE VIDEOVIGILANCIA       | Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)                                                              |