



## Timbre Inalámbrico 58 Melodías RL-3818 OPALUX

### Descripción

#### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	RL-3818
<b>MARCA</b>	Opalux
<b>TIPO</b>	Timbre Inalámbrico 58 Melodías
<b>VOLTAJE DEL TIMBRE</b>	85 – 265 VAC
<b>VOLTAJE DEL PULSADOR</b>	12 VDC
<b>TIPO DE PILA DEL PULSADOR</b>	A23 12VDC
<b>CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPERA</b>	Receptor: 0,5 Watts Transmisor: < 2 uA
<b>CONSUMO DE ENERGÍA DE TRABAJO</b>	Receptor: 2 Watts Transmisor: < 12 mA
<b>VOLUMEN</b>	Bajo: 50 – 70 dB Medio: 70 – 80 dB Alto: 80 – 90 dB
<b>FRECUENCIA</b>	433,92 MHz $\pm$ 250 KHz
<b>DISTANCIA DE RECEPCIÓN</b>	< 100 metros (Area abierta)
<b>SENSIBILIDAD</b>	-100 dBm
<b>GANANCIA DE LA ANTENA</b>	-2 a 3 dBi
<b>PODER DE TRANSMISIÓN</b>	10 dBm
<b>TIEMPO DE TRANSMISIÓN</b>	1,3 seg/transmisión
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	-15 a 60° C
<b>DIMENSIONES DE LA CAJA</b>	18,5 x 6 x 24 cm
<b>PESO DE LA CAJA</b>	0,18 Kg