Timbre InalÃ¡mbrico 58 MelodÃas RL-3818 OPALUX

DescripciÃ³n

ESPECIFICACIONES

mihaba.com

MODELO	RL-3818
MARCA	Opalux
TIPO	Timbre InalÃ¡mbrico 58 MelodÃas
VOLTAJE DEL TIMBRE	85 â?? 265 VAC
VOLTAJE DEL PULSADOR	12 VDC
TIPO DE PILA DEL PULSADOR	A23 12VDC
CONSUMO DE ENERGÃ•A EN ESPERA	Receptor: 0,5 Watts Transmisor: < 2 uA
CONSUMO DE ENERGÃ•A DE TRABAJO	Receptor: 2 Watts Transmisor: < 12 mA
VOLUMEN	Bajo: 50 â?? 70 dB Medio: 70 â?? 80 dB Alto: 80 â?? 90 dB
FRECUENCIA	433,92 MHz Â±250 KHz
DISTANCIA DE RECEPCIÃ?N	< 100 metros (Area abierta)
SENSIBILIDAD	-100 dBm
GANANCIA DE LA ANTENA	-2 a 3 dBi
PODER DE TRANSMISIÃ?N	10 dBm
TIEMPO DE TRANSMISIÃ?N	1,3 seg/transmisiÃ³n
TEMPERATURA DE TRABAJO	-15 a 60Â° C
DIMENSIONES DE LA CAJA	18,5 x 6 x 24 cm
PESO DE LA CAJA	0,18 Kg