HIGH FULL MAX

TIMER DIGITAL PROGRAMABLE

HFM-AHC30A

El timer digital programable HIGH FULL MAX HFM-AHC30A permite automatizar el encendido y apagado de equipos eléctricos mediante hasta 16 programas de...

MARCA	**High Full Max**
CÓDIGO	**HFM-AHC30A**
CATEGORÍA	**Control Industrial**
EMISIÓN	**11/11/2026**









DESCRIPCIÓN

El timer digital HIGH FULL MAX HFM-AHC30A está diseñado para programar automáticamente el encendido y apagado de dispositivos eléctricos según los horarios establecidos. Cuenta con 16 conjuntos de ajustes de temporización, que permiten configurar hasta 16 encendidos y 16 apagados para organizar el funcionamiento de los equipos.

Funciona con una alimentación de 220V AC a 50Hz y admite una capacidad de conexión de 16A a 250V AC para cargas resistivas. Además, ofrece un rango de voltaje de operación de 180V a 264V AC y un margen de error de tiempo de recorrido de apenas ±2 segundos por día.

Es una solución práctica para automatizar sistemas de iluminación y otros dispositivos eléctricos compatibles en hogares, comercios e instalaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Marca	HIGH FULL MAX
Modelo	HFM-AHC30A
Tipo de producto	Timer digital programable
Fuente de alimentación	AC 220V / 50Hz
Rango de voltaje	180V–264V AC
Capacidad de conexión	16A a 250V AC (para carga resistiva)
Potencia consumida	Menor a 4.5 VA
Programación	16 conjuntos de ajustes de temporización
Encendidos programables	16
Apagados programables	16
Error de tiempo de recorrido	±2 segundos/día
Temperatura ambiente	-10 °C a 55 °C

Humedad relativa	**35–85 %**
Dimensiones exteriores	**36 × 86 × 65 mm**
Peso	**125 g**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Permite programar hasta 16 encendidos y 16 apagados.
- Automatiza el funcionamiento de equipos eléctricos.
- Alimentación de 220V AC a 50Hz.
- Capacidad de conexión de 16A para cargas resistivas.
- Precisión de temporización de ±2 segundos por día.
- Rango de operación de 180V a 264V AC.
- Funciona en temperaturas de -10 °C a 55 °C.
- Ideal para automatizar iluminación y dispositivos eléctricos compatibles.

MÁS INFORMACIÓN
Revisa la página del producto o escríbenos.

Ficha en la web
mihaba.com ›

Consultar por WhatsApp
996 500 019 ›